

ÔËÖËÛÔ

C-FE-FSC.....Convertor 10/100TX<>100FX multimodo SC (hasta 2 km)



Ô•c^&[}ç^!•[!Á~^â^Áã^ } cè•^Á^Á^Á } ç^!•cè Áã çã K

- Mediante la fuente de alimentacion externa que se proporciona (110-220Vac)
- Mediante un simple cable USB /DC Jack (opcional) conectado al puerto USB standard de cualquier ordenador (Pc o portátil)
- Mediante el uso (opcional) de los bastidores para rack de 19". En este caso se pueden montar 12 o 14 convertidores por cada bastidor y alimentarse en 48VDC o en 220Vac según el modelo de bastidor.

Caracteristicas y especificaciones

- IEEE 802.3 10Base-T and IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX Standards
- MDI/MDI-X Auto Negotiation
- LEDs : POWER, FX LINK/ACT, 100, TP LINK/ACT, FDX/COL.

ËÖã|| } ^Á^Á } [ã ç||~] ç|^•Á} ÁãÁ çç Áã ç^!•cè Áã K
WWWZãç Áãç ^!| } çã çã ^Á! •Á~^!ç •ÁWU
WWWZãç Á^Á |ã [Á^Á çã ç Á^Á ~^!ç Á^Á çã
WWWZã çã ç Áã } çã } çã ç Áã çã \ Áã ç ç Áã ç Ë•Ë•@| ~ * ©

Longitud de onda: Multi-modo: 1310nm-
Fuente de alimentacion externa (incluida) : 100 to 240VAC 50 to 60Hz--- 1A +5V,

Dimensiones: 70.5mm(L)X94mm(W)X26.5mm(H)
Humedad relativa: 5% to 90%
Temperatura de funcionamiento: 0 to 50°C
Temperatura de almacenamiento: -20 to 70°C

